

Mosaic™ łączniki czasowe, sterowanie wentylacją, wyłączniki bezpieczeństwa



Pak.	Nr ref.	Łącznik czasowy
1	0784 20	Zgodny z normą przeciwzakłóceń EN 55022. Umożliwia czasowe załączanie następującego obciążenia: – 1000 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~, – 2300 W obciążenie rezystancyjne (ogrzewanie), – 400 VA lampy fluorescencyjne i halogeny niskonapięciowe. Regulacja od 25 s do 15 min. Możliwość instalacji wielu łączników czasowych równoległe w tym samym obwodzie. Instalacja 2-przewodowa w puszcze głęb. min. 40 mm. Posiada 1 diodę LED zintegrowaną. ○ Biały
1	0784 25	Programator czasowy 1200 W Czas podtrzymania pamięci programów 20 h. Maksymalnie 8 programów tygodniowych. Czasowe lub trwale zawieszenie programu. 1 wyjście – 6 A – 250 V~ cos w = 1. 1 styk inwersyjny. Umożliwia sterowanie programowe obwodami z następującym obciążeniem: – 1200 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~ – 1800 VA lampy fluorescencyjne Ø 26 lub 38 mm i halogeny niskonapięciowe z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym – 1800 W silniki (tylko wentylatory) – 3600 W obciążenie rezystancyjne (tylko ogrzewanie) ○ Biały
1	0770 14	Mechanizmy z ciągnem Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego łączenia bez użycia narzędzi. ○ Biały. Łącznik schodowy z ciągnem 10 A Do sterowania lampami żarowymi i halogenami 230 V~ do 2300 W ○ Białe. Przycisk przełączny 6 A z ciągnem Kabel do mechanizmu z ciągnem Długość 1,5 m
10	0770 27	Sterowanie wentylacją 10 AX – 250 V~ Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego łączenia bez użycia narzędzi. Łącznik do bezpośredniego sterowania wentylacją mechaniczną 10 A – 250 V~ ○ Białe
1	0766 01	Wyłączniki bezpieczeństwa Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie kluczem Zestyk NO + NC 10 A – 250 V~. Odblokowanie za pomocą klucza RONIS nr 455. ○ Żółty/czerwony
1	0766 02	Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie przez obrót gałki Zestyk NO + NC 10 A – 250 V~. Odblokowanie poprzez 1/4 obrotu. ○ Żółty/czerwony

Mosaic™ wyłączniki na klucz



Pak.	Nr ref.	Łączniki na klucz
1	0766 30	Wyłącznik na klucz do lamp awaryjnych Umożliwia powielenie punktów sterowania. Umożliwia jednocześnie odcięcie obwodów oświetlenia i ustawienie w stan czuwania bloków oświetlenia bezpieczeństwa. ○ Białe
1	0770 72	Łącznik 2-pozycyjny 2 zestyki przyłączne NO/NC. 6 A – 250 V~. Klucz RONIS nr 601. Klucz wyjmowany w 2 pozycjach. ○ Białe
1	0770 73	Łącznik 3-pozycyjny Przełączny z pozycją „stop” 6 A – 250 V~. Klucz RONIS nr 601. Klucz wyjmowany w 3 pozycjach. ○ Białe
1	0770 74	Łącznik 2-pozycyjny – bez wkładki 2 zestyki NO. 6 A – 250 V~. Klucz wyjmowany w 2 pozycjach. Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka nr ref. 0697 95. ○ Białe
1	0770 75	Łącznik 3-pozycyjny – bez wkładki Wyłącznik przełączny z pozycją „stop”. 6 A – 250 V~. Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka nr ref. 0697 95. ○ Białe
1	0697 95	Wkładka z kluczami Wkładka dostarczana z zestawem 3 kluczy ○ Białe
1	0766 90	Przełącznik jednobiegunowy Umożliwia załączanie za pomocą dodatkowego sterowania obciążen: - Rezystancyjnego: 3000 W - Lamp żarowych: 1800 W - Halogenów niskiego napięcia: 1800 W - Świetlówek: 400 VA - Silników (do napędu rolet elektrycznych): 530 W ○ Białe