



Przełącznik przeciążeniowy 1,1...1,6 A termiczny do ochrony silnika wielkość S00, CLASS 10 montaż swobodny obwód główny: śrubowy obwód pomocniczy: śrubowy automatyczny i manualny RESET

|                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                    | SIRIUS                               |
| oznaczenie produktu                                                                       | Przełącznik przeciążeniowy termiczny |
| oznaczenie typu produktu                                                                  | 3RU2                                 |
| Ogólne dane techniczne                                                                    |                                      |
| Wielkość przełącznika przeciążeniowego                                                    | S00                                  |
| Wielkość stycznika możliwego do łączenia w kombinację charakterystyczny dla firmy         | S00                                  |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym | 5,7 W                                |
| • na biegun                                                                               | 1,9 W                                |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa              | 690 V                                |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                       | 6 V                                  |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji                                 |                                      |
| • w sieciach z nieziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem pomocniczym a pomocniczym | 440 V                                |
| • w sieciach z uziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem pomocniczym a pomocniczym   | 440 V                                |
| • w sieciach z nieziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem głównym a pomocniczym     | 440 V                                |
| • w sieciach z uziemionym punktem gwiazdowym pomiędzy obwodem głównym a pomocniczym       | 440 V                                |
| odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27                                            | 8g / 11 ms                           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                   | F                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                     | 10/01/2009                           |
| SVHC substance name                                                                       | Lead - 7439-92-1                     |
| Warunki środowiska                                                                        |                                      |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                             | 2 000 m                              |
| temperatura otoczenia                                                                     |                                      |
| • podczas pracy                                                                           | -40 ... +70 °C                       |
| • podczas magazynowania                                                                   | -55 ... +80 °C                       |
| • podczas transportu                                                                      | -55 ... +80 °C                       |
| Kompensacja temperatury                                                                   | -40 ... +60 °C                       |
| względna wilgotność powietrza podczas pracy                                               | 10 ... 95 %                          |
| Obwód główny                                                                              |                                      |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego                                             | 3                                    |
| regulowana wartość progowa prądu wyzwalacza przeciążeniowego zależnego od prądu           | 1,1 ... 1,6 A                        |
| napięcie robocze                                                                          |                                      |
| • wartość znamionowa                                                                      | 690 V                                |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne                                                | 690 V                                |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                  | 50 ... 60 Hz                         |

|                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>prąd roboczy wartość znamionowa</b>                                                     | 2 A                                                   |
| <b>prąd roboczy przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa</b>                               | 1,6 A                                                 |
| <b>moc robocza</b>                                                                         |                                                       |
| • przy AC-3                                                                                |                                                       |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                            | 0,55 kW                                               |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                            | 0,75 kW                                               |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                            | 1,1 kW                                                |
| • przy AC-3e                                                                               |                                                       |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                            | 0,55 kW                                               |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                            | 0,75 kW                                               |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                            | 1,1 kW                                                |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                    |                                                       |
| <b>wykonanie łącznika pomocniczego</b>                                                     | Zintegrowany                                          |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                 | 1                                                     |
| • uwaga                                                                                    | Do rozłączania styczników                             |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                   | 1                                                     |
| • uwaga                                                                                    | Do wiadomości "wyzwolony"                             |
| <b>liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych</b>                                | 0                                                     |
| <b>prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15</b>                                         |                                                       |
| • przy 24 V                                                                                | 3 A                                                   |
| • przy 110 V                                                                               | 3 A                                                   |
| • przy 120 V                                                                               | 3 A                                                   |
| • przy 125 V                                                                               | 3 A                                                   |
| • przy 230 V                                                                               | 2 A                                                   |
| • przy 400 V                                                                               | 1 A                                                   |
| • przy 690 V                                                                               | 0,75 A                                                |
| <b>prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13</b>                                         |                                                       |
| • przy 24 V                                                                                | 2 A                                                   |
| • przy 60 V                                                                                | 0,3 A                                                 |
| • przy 110 V                                                                               | 0,2 A                                                 |
| • przy 125 V                                                                               | 0,22 A                                                |
| • przy 220 V                                                                               | 0,11 A                                                |
| <b>Wytrzymałość styków pomocniczych zg. z UL</b>                                           | B600 / R300                                           |
| <b>Funkcja ochronna i monitorowania</b>                                                    |                                                       |
| <b>klasa wyzwalań</b>                                                                      | CLASS 10                                              |
| <b>Wykonanie wyzwalacza przeciążeniowego</b>                                               | Termiczny                                             |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                              |                                                       |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                           |                                                       |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                            | 1,6 A                                                 |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                            | 1,6 A                                                 |
| <b>Ochrona zwarciova</b>                                                                   |                                                       |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej</b>                                                   |                                                       |
| • dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany                                       | Bezpiecznik gG: 6 A, szybki: 10 A                     |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                      |                                                       |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                   | Dowolny                                               |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                      | montaż swobodny                                       |
| <b>wysokość</b>                                                                            | 89 mm                                                 |
| <b>szerokość</b>                                                                           | 45 mm                                                 |
| <b>głębokość</b>                                                                           | 80 mm                                                 |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                  |                                                       |
| <b>część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania</b> | Nie                                                   |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznego</b>                                                   |                                                       |
| • dla głównego obwodu prądowego                                                            | Przylączy śrubowe                                     |
| • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                        | Przylączy śrubowe                                     |
| <b>schemat przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</b>                       | Góra i dół                                            |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>                   |                                                       |
| • dla styków głównych                                                                      |                                                       |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                                              | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² |

|                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| — typu linka z tulejką kablową                                                                                                        | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)                                          |
| • przy przewodach AWG dla styków głównych                                                                                             | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                                                |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>                                                              |                                                                                      |
| • dla styków pomocniczych                                                                                                             |                                                                                      |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                                                                                         | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)                                          |
| — typu linka z tulejką kablową                                                                                                        | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)                                          |
| • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych                                                                                         | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)                                                       |
| <b>moment dokręcania</b>                                                                                                              |                                                                                      |
| • zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny         | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                      |
| • zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                      |
| <b>wykonanie końcówki wkrętaka</b>                                                                                                    | Średnica 5 ... 6 mm                                                                  |
| <b>wielkość końcówki wkrętaka</b>                                                                                                     | Pozidriv wlk. 2                                                                      |
| <b>wykonanie gwintu śruby zaciskowej</b>                                                                                              |                                                                                      |
| • dla styków głównych                                                                                                                 | M3                                                                                   |
| • dla styków pomocniczych i sterowniczych                                                                                             | M3                                                                                   |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                                                                |                                                                                      |
| <b>Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                 | 50 FIT                                                                               |
| <b>MTTF z wysokim współczynnikiem przywołania</b>                                                                                     | 2 280 a                                                                              |
| IEC 61508                                                                                                                             |                                                                                      |
| <b>Wartość T1</b>                                                                                                                     |                                                                                      |
| • dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508                                                                         | 20 a                                                                                 |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                                                                                                     |                                                                                      |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                                                                          | IP20                                                                                 |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                  | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                                    |                                                                                      |
| wykonanie wskaźnika dla statusu przełączania                                                                                          | Suwak                                                                                |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                                         |                                                                                      |
| General Product Approval                                                                                                              |                                                                                      |



[Confirmation](#)



|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| For use in hazardous locations | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Conformations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2116-1AB1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2116-1AB1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2116-1AB1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2116-1AB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2116-1AB1&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2116-1AB1/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RU2116-1AB1&objecttype=14&gridview=view1>



