



one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

289110

Funkcje

- do przełączania i sterowania statecznikami elektronicznymi EVG i transformatorami Tronic T 10 V 105 W

Połączenia

Interfejs	wg DIN EN 61347-2-3
-----------	---------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd sterujący	50 mA
Prąd znamionowy	6 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik), z zapasowym bezpiecznikiem
-------------	--

Wymiary

Wymiary osi	4 mm
-------------	------

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia

Wypożyczenie

- np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
- z włącznikiem/wyłącznikiem przyciskowym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja

Płynna regulacja

Oznaczenie

Zastosowanie

Sterowanie oświetleniem

Główna linia projektowa

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

Tekst wskazówki

W celu zapewnienia jednakowego natężenia oświetlenia należy stosować wyłącznie stateczniki elektroniczne EVG i lampy fluorescencyjne tych samych producentów.

Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.