

SR

szyny rozdzielcze



0373 17



0373 16

Pak.	Nr ref.	Szyny rozdzielcze																
		Przeznaczone do zasilania aparatów modułowych za pomocą mostków wyposażonych w zatrzaskowe klipsy. Szyny rozdzielcze można zasiląć za pomocą przewodów lub bezpośrednio z szyn zasilających. Maksymalny prąd znamionowy obwodów zasilanych: • 40 A dla mostków o przekroju 6 mm², • 63 A dla mostków o przekroju 10 mm². Przy montażu szyn SR należy uwzględnić 50 mm przestrzeni pomiędzy osłonami o wys. 150 mm. Szyny rozdzielcze z kompletem mostków Wyposażone w zaczepy do montażu w rozdzielnicach XL³, osłonę punktów zasilania szyny i mostki łączeniowe o długości 120 mm.																
1/10	0373 17	Szyna SR 1 <table><tr><td>Ilość biegunów</td><td>Liczba mostków 6 mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Kolor czarny</td><td>Kolor niebieski</td><td>Maks. ilość odpyływów</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>12</td><td>24 na biegun</td></tr></table>	Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm ²			2	Kolor czarny	Kolor niebieski	Maks. ilość odpyływów		12	12	24 na biegun				
Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm ²																	
2	Kolor czarny	Kolor niebieski	Maks. ilość odpyływów															
	12	12	24 na biegun															
1/5	0373 16	Szyna SR 2 <table><tr><td>Ilość biegunów</td><td>Liczba mostków 6 mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Kolor czarny</td><td>Kolor niebieski</td><td>Maks. ilość odpyływów</td></tr><tr><td></td><td>18</td><td>6</td><td>12 na każdy (3) biegun fazowy</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>24 na biegun (1) neutralny</td></tr></table>	Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm ²			4	Kolor czarny	Kolor niebieski	Maks. ilość odpyływów		18	6	12 na każdy (3) biegun fazowy				24 na biegun (1) neutralny
Ilość biegunów	Liczba mostków 6 mm ²																	
4	Kolor czarny	Kolor niebieski	Maks. ilość odpyływów															
	18	6	12 na każdy (3) biegun fazowy															
			24 na biegun (1) neutralny															
		Szyna rozdzielcza bez mostków Wyposażona w zaczepy do montażu w rozdzielnicach XL³, oraz osłonę punktów zasilania szyny. Mostki łączeniowe należy zamówić oddzielnie.																
1/10	0373 18	Szyna SR 3 <table><tr><td>Ilość biegunów</td><td>Maks. ilość odpyływów</td></tr><tr><td>4</td><td>12 na każdy (3)biegun fazowy</td></tr><tr><td></td><td>24 na biegun (1) neutralny</td></tr></table>	Ilość biegunów	Maks. ilość odpyływów	4	12 na każdy (3)biegun fazowy		24 na biegun (1) neutralny										
Ilość biegunów	Maks. ilość odpyływów																	
4	12 na każdy (3)biegun fazowy																	
	24 na biegun (1) neutralny																	

Mostki łączeniowe

Długość 120 mm

Kolor czarny

6 mm²

10 mm²

Kolor niebieski

6 mm²

10 mm²

Długość 320 mm

Kolor czarny

6 mm²

10 mm²

Kolor niebieski

6 mm²

10 mm²


0048 91

Klipsy

Do samodzielnego zaciskania

Do przewodów o przekroju od 1,5 do 2,5 mm²

Do przewodów o przekroju


od 4 do 6 mm²


bloki rozdzielcze 125–400 A

rozdziat energii „standardowy”



0374 00



0373 08



Dane techniczne str. 360

Dostarczane z ekranem ochronnym i etykietką samoprzylepną z oznaczeniem „Pod napięciem”.

Pak.	Nr ref.	Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym
1	0374 47	125 A Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Dostarczany wyposażony w: - zasilanie: 35 mm², - odpływy 10 x 16 dla biegunów fazowych, wkręty M5, - odpływy 17 x 16 dla biegunów fazowych, wkręty M5.
1	0374 00	250 A Zamocowanie na płycie pełnej lub podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 Zasilanie: 150 mm ² na biegun - jeden biegun składa się z 3 punktów zasilania - do każdego punktu zasilania można podłączyć: 1 x 70 mm² lub 1 x 50 mm², lub 1 x 35 mm², lub 2 x 35 mm², lub 1 mostek 3-odpływowy
		Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym, szynowy
1	0373 95	125 A Mocowanie na wsporniku TH 35 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów o średnicy 4 mm (po odjęciu zaczepów). Skląda się z 4 szyn 12 x 4 mm ² , wyposażonych w 5 zacisków 2 x 10 mm ² (dostarczane niezamontowane).
1	0374 30	125 A Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6. Skląda się z 4 szyn 15 x 4 mm ² , wyposażonych w: 1 zasilanie 35 mm² – wkręty M8, 5 odejść 25 mm² – wkręty M6.
1	0374 31	160 A Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6. Skląda się z 4 szyn 18 x 4 mm ² , wyposażonych w: 1 zasilanie 70 mm² maks. – wkręty M8, 5 odejść 35 mm² – wkręty M6.
1	0374 35	250 A Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6. Skląda się z 4 szyn 25 x 4 mm ² , wyposażonych w: 1 zasilanie 120 mm² maks. – wkręty M10, 5 odejść 50 mm² – wkręty M8.
1	0373 08	400 A Montaż w poziomie w rozdzielnicach XL ³ 400 i w pionie w przedziałach kablowych XL ³ 400, montaż pionowy w przedziałach kablowych wewnętrznych XL ³ 800 lub na płycie pełnej za pomocą wkrętów M6 (dostarczane w komplecie). Blok rozdzielczy składa się z 4 szyn 32 x 5 mm z ochroną izolacyjną. 1 szyna składa się z: - zasilania – 2 otwory niegwintowane o śr. 8,5 mm (szyny elastyczne), - odpływu – 21 otworów M6 (końcówki kablowe 70 mm² maks.).