

Nr artykułu : 6SL3040-0PA01-0AA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. Siemens :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne	
Prąd pobierany przy napięciu DC 24 V, maks. ¹⁾	0,65 A
Maks. przekrój przyłącza	2,5 mm² (AWG 14)
Maks. strata mocy	2,6 W
Przyłącze PE	Wkręt M4

Pokładowy interfejs enkodera	
Analiza pozycji	do wyboru czujnik przyrostowy TTL/HTL lub czujnik SSI bez sygnałów przyrostowych

Prąd wejściowy	
Enkoder TTL	2 ... 10 mA
Enkoder HTL	2 ... 10 mA
maks. prąd obciążenia przy zasilaniu enkodera 24 V	0,35 A
maks. prąd obciążenia przy zasilaniu enkodera 5 V	0,35 A
Częstotliwość enkodera, maks.	500 Hz
Szybkość transmisji SSI	100 ... 250 kBaud
Rozdzielczość, położenie absolutne SSI	30 bit
Długość przewodu, maks.	
Enkoder TTL ²⁾	100 m (328,08 ft)
Enkoder HTL sygnał unipolarny	100 m (328,08 ft)
Enkoder HTL sygnał bipolarny	300 m (984,25 ft)
Enkoder SSI	100 m (328,08 ft)

Dane mechaniczne	
Ciężar netto	0,32 kg (0,71 lb)
Wymiary	
Szerokość	73 mm (2,87 in)
Wysokość	165,8 mm (6,53 in)
Głębokość	37,3 mm (1,47 in)

Normy	
Poświadczenie zgodności	cULus

¹⁾ Przy DC 24 V, bez zasilania DRIVE-CLiQ oraz bez zasilania enkodera; 0,15 A dla CU32 + maks. 0,5 A dla modułu mocy PM240-2

²⁾ TTL tylko sygnały dwubiegunowe; w przypadku sygnałów dwubiegunowych przewody sygnałowe muszą być skręcone parami i ekranowane