

Soliroc™ IP55

łączniki, przyciski, mechanizmy z kluczem, oświetlenie sygnalizacyjne, gniazda wtyczkowe



0778 11



0778 24



0778 74



0778 31



0778 33

Osprzęt Soliroc przeznaczony jest do budynków użyteczności publicznej, korytarzy, parkingów, pomieszczeń ogólnodostępnych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na uderzenie IK10 i przed wilgocią – IP55. Ramka montowana jest bezpośrednio na ścianie za pomocą 4 wkrętów zabezpieczonych przed odkręceniem. Mechanizmy dostarczane są z plakietkami, do wyposażenia w uchwyty montażowe i ramki.

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX – 250 V~
1	0778 11	IP55 – IK10
1	0778 21	Łącznik uniwersalny Łącznik krzyżowy
1	0778 12	Łącznik uniwersalny podświetlany Wyposażony w lampkę o nr ref. 0676 86
1	0778 14	Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem Wyposażony w lampkę o nr ref. 0676 88
1	0778 13	Łącznik uniwersalny z uchwytem etykiety
1	0778 24	Łączniki automatyczne 230 V~ IP55 – IK10 Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody) Obciążenie: 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, 250 W dla lamp LED 250 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznym. 500 VA dla lamp halogenowych z transformatorem. Zasięg detekcji ruchu 8 m. Kąt detekcji ruchu 120°. Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 5–1275 lux. Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min.
1	0778 26	Łącznik automatyczny 250 W (2 przewody) Obciążenie: 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych, 3–100 W dla lamp LED, 3–250 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznym. Zasięg detekcji ruchu 8 m. Kąt detekcji ruchu 120°. Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 5–1275 lux. Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min. Maksymalnie 3 łączniki w obwodzie. Tryb pracy ON/AUTO/OFF.
1	0778 41	Przyciski 6 A – 230 V~ IP55 – IK10 Przycisk przełączny NO/NC
1	0778 42	Przycisk jednobiegunowy podświetlany Wyposażony w lampkę o nr ref. 0 676 86
1	0778 44	Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem Wyposażony w lampkę o nr ref. 0 676 88
1	0778 43	Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem etykiety
1	0778 22	Łącznik dwubiegunowy – 20 AX

Pak.	Nr ref.	Łącznik czasowy – IK10 – IP55
1	0778 23	IP55 – IK10 2-przewodowy, bez przewodu neutralnego 1000 W Umożliwia sterowanie: Oświetleniem żarowym i halogenowym do 1000 W 230 V~, oświetleniem halogenowym niskonapięciowym fluorescencyjnym do 400 VA Umożliwia sterowanie napędami (np.: wentylacją) – 250 VA. Czas załączenia regulowany od 25 s do 15 min.
1	0778 74	Mechanizmy z kluczem IP54 – IK10 Łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny 2 styki NO – 6 A – 230 V~ Do montażu z wkładką europejską nr ref. 0697 95 Klucz wyjmowany w obydwu położeniach
1	0778 75	Przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem Zestyk przełączny w pozycji zamkniętej – 6 A – 230 V~ Klucz wyjmowany w pozycji zamkniętej
1	0697 95	Wkładka z kluczami Wkładka europejska. Dostarczana z 3 kluczami.
1	0778 68	Sygnalizacja świetlna 230 V~ IP55 – IK10 Sygnalizator LED – 2 moduły Mechanizm zawiera białe lampki LED oraz uchylne okienko, do wyposażenia w etykietę. 2 poziomy mocy do wyboru (0,2 W lub 1 W)
1	0778 67	Sygnalizator LED – 5 modułów Do oświetlania klatek schodowych, korytarzy. W komplecie: – ramka 5-modułowa Soliroc – 1 zestaw 4 zaślepek do wkrętów mocujących – mechanizm wyposażony w 16 białych lampek LED (2 W) – 5-modułowy uchwyt montażowy Batibox Montaż w puszkach podwójnych podtynkowych Batibox o głębokości min. 40 mm.
1	0778 35	Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ IP55 – IK10 Gniazdo 2P+Z SCHUKO z klapką (zaciski śrubowe, przesłony styków)
1	0778 31	Gniazdo 2P+Z z klapką (automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)
1	0778 33	Gniazdo 2P+Z z klapką zamykaną na klucz (automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)
1	0778 32	Gniazdo 2P+Z bez klapki (automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)