

transformatory sterowania i sygnalizacji

jednofazowe



Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2, 2-4, 2-6, UL 506 i CSA C22-2 – nr 66. IP2x dla transformatorów do 400 VA, IK04.

Dwa sposoby montażu:

- na płycie montażowej za pomocą śrub,
- transformatory do 250 VA bezpośrednio na wsporniku montażowym TH 35.

Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA).

Pak.	Nr ref.	Sterownicze, bezpieczeństwa			
		Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V			
		Uzwojenie wtórne: 12/24 V			
		Moc [VA]		Dopuszczalna chwilowa obciążalność [VA] przy $\cos \varphi = 0,5$	
		wg PN-EN i CSA	wg UL		
1	0442 21	40	40	50	
1	0442 22	63	63	88	
1	0442 23	100	100	170	
1	0442 24	160	140	280	
1	0442 25	250	210	420	
1	0442 26	400	300	1400	
1	0442 27	630	500	1400	
1	0442 28	1000	500	5000	

		Sterownicze, bezpieczeństwa			
		Uzwojenie pierwotne: 230 V ± 15 V			
		Uzwojenie wtórne: 24 V			
		Moc [VA]		Dopuszczalna chwilowa obciążalność [VA] przy $\cos \varphi = 0,5$	
		wg PN-EN i CSA	wg UL		
1	0442 11	40	40	50	
1	0442 12	63	63	88	
1	0442 13	100	100	170	
1	0442 14	160	140	250	
1	0442 15	250	210	420	
1	0442 16	400	300	850	
1	0442 17	630	500	1500	
1	0442 18	1000	700	2000	

		Sterownicze, bezpieczeństwa (24 V)			
		Sterownicze, separamyjne (48 V)			
		Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V			
		Uzwojenie wtórne: 24/48 V			
		Moc [VA]		Dopuszczalna chwilowa obciążalność [VA] przy $\cos \varphi = 0,5$	
		wg PN-EN i CSA	wg UL		
1	0442 31	40	40	52	
1	0442 32	63	63	87	
1	0442 33	100	100	150	
1	0442 34	160	140	250	
1	0442 35	250	210	420	
1	0442 36	400	300	900	
1	0442 37	630	500	1700	
1	0442 38	1000	700	2000	
1	0442 39	1600	700	8500	
1	0442 40	2500	1400	3300	


		Sterownicze, separamyjne			
		Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V			
		Uzwojenie wtórne: 115/230 V			
		Moc [VA]		Dopuszczalna chwilowa obciążalność [VA] przy $\cos \varphi = 0,5$	
		wg PN-EN i CSA	wg UL		
1	0442 61	40	40	50	
1	0442 62	63	63	86	
1	0442 63	100	100	150	
1	0442 64	160	140	250	
1	0442 65	250	210	430	
1	0442 66	400	300	1200	
1	0442 67	630	500	1600	
1	0442 68	1000	700	2000	
1	0442 69	1600	700	6100	
1	0442 70	2500	1300	7100	
1	0442 71	4000	2400	11 400	
1	0442 72	5000	3300	17 500	
1	0442 73	6300	3700	16 000	
1	0442 74	8000	4500	32 100	

transformatory sterowania i sygnalizacji



jednofazowe

Wymiary

Rys. 1: od 40 do 400 VA




Rys. 2: od 630 do 1000 VA




Możliwość mocowania w 3 punktach przy użyciu podłużnego wycięcia po stronie wtórnej.

Rys. 3: od 1600 do 2500 VA



Rys. 4: od 4000 do 8000 VA



Nr ref.	Moc [VA]	Rys.	Wymiary [mm]			Mocowanie ⁽¹⁾ [mm]			Waga [kg]
			A	B	C	F	G	Ø	
0442 11/21/31/61	40	1	94	78	113	50	100	5,2	1,23
0442 12/22/32/62	63	1	94	85	113	50	100	5,2	1,56
0442 13/23/33/63	100	1	94	94	113	50	100	5,2	1,95
0442 14/24/34/64	160	1	94	112	113	50	100	5,2	2,6
0442 15/25/35/65	250	1	106	123	115	50	100	5,2	3,82
0442 16/26/36/66	400	1	120	140	140	62,5	125	5,2	5,62
0442 17/27/37/67	630	2	150	158	206	100	175	7	9,9
0442 18/28/38/68	1000	2	150	199	206	100	175	7	14,9
0442 39/69	1600	3	220	245	191	150	153	9	25,6
0442 40/70	2500	3	300	292	171	200	114	9	33,1
0442 71	4000	4	230	340	205	180	130	11	31
0442 72	5000	4	240	390	205	180	130	11	40
0442 73	6300	4	240	390	205	180	130	11	45
0442 74	8000	4	240	390	280	180	140	11	64

⁽¹⁾ Transformatory do 250 VA mogą być montowane na wsporniku TH 35.