


7520 06 + 7550 07
+ 7543 91

7520 05 + 7551 23
+ 7543 71

7520 03 + 7550 35
+ 7543 01

7520 65 + 7520 75
+ 7543 71

7520 05 + 7550 29
+ 7544 51

7520 05 + 7552 28
+ 7544 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.

Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

10	7520 01	Łącznik jednobiegunowy  Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED (nr ref. 0676 84). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z lampką LED (nr ref. 6650 91).
10	7520 06	Łącznik schodowy  Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).
5	7520 10	Łącznik schodowy z zaciskiem N  Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED o nr ref. 0676 88 lub 7520 58 (podświetlenie przestrzenne). Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby uniknąć efektu migania diody przy lampach energooszczędnych.
1	7520 65	Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem  Zaciski automatyczne. Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika jednobiegunowego / schodowego. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik podczerwieni nie wykryje ruchu. Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m. Dopuszczalne obciążenie: – 12–150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~ – 12–150 VA dla lamp z balastem elektronicznym lub ferromagnetycznym – 8–30 W dla lamp LED i CFL. Lampy różnego typu mogą być włączone w ten sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie najczęściej zapominamy o wyłączeniu oświetlenia np. pokój dziecka, piwnica.
5	7520 07	Łącznik krzyżowy  Zaciski śrubowe. Dodanie funkcji podświetlenia: z lampką LED o nr ref. 6650 90 Dodanie funkcji wskaźnika włączenia: z lampką LED o nr ref. 6650 91.
1	7520 32	Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji, z zaciskiem N  Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator wyłączy się po czasie, który można ustawić w zakresie od 25 s do 15 min. Dopuszczalne obciążenia: – 250 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi, – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, – 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem, – 250 VA dla wentylatorów. Łącznik wyposażony w lampkę LED do funkcji podświetlenia.

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~ (cd.)

1	7520 61	Łącznik czasowy bez zacisku N  Zaciski śrubowe. Dopuszczalne obciążenie: – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi, – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, – 400 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem, – 250 VA dla silników (np. wentylacja). Opóźnienie od 25 s do 15 min. Łącznik wyposażony w lampkę LED do funkcji podświetlenia.
10	7520 05	Łącznik świecznikowy  Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 84. Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.
5	7520 08	Łącznik schodowy podwójny  Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.
5	7520 03	Łącznik potrójny  Zaciski śrubowe
1	7550 95	Łącznik wielofunkcyjny Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczane z klawiszem pojedynczym i podwójnym, które pozwalają na następujące konfiguracje: – łącznik schodowy lub przycisk przełączny, – łącznik schodowy podwójny lub przycisk przełączny podwójny, – łącznik schodowy + przycisk przełączny (dowolne ułożenie). Dostarczany w trybie podwójnego przycisku przełącznego, z pojedynczymi klawiszami, oraz dodatkowym niepodświetlanym klawiszem.
1	7550 96	 ☐ Biały
1	7550 97	 ☐ Kremowy
1	7550 98	 ☐ Aluminium
1	7550 98	 ☐ Czarny
1	7551 95	Łącznik wielofunkcyjny podświetlany Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczany z lampkami LED nr ref. 2 x 0676 86 oraz: – szerokim niepodświetlanym klawiszem, – dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi. Do realizacji następujących funkcji: – łącznika schodowego lub przycisku, – łącznika podwójnego schodowego podświetlanego lub przycisku podwójnego, – łącznika schodowego podświetlanego i przycisku. Dostarczany w konfiguracji podwójnego przycisku podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki.
1	7551 96	 ☐ Biały
1	7551 97	 ☐ Kremowy
1	7551 98	 ☐ Aluminium
1	7551 98	 ☐ Czarny