


system 2-przewodowy

akcesoria systemu – urządzenia modułowe na szynę TH35




346000 SELV



346030 SELV



F441



346050



346200



346850



346891

Pak.	Nr ref.	Zasilacze
1	346050	Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego do realizacji instalacji wideodomofonowych, domofonowych lub mieszanych. Adapter wideo jest wbudowany w urządzenie (nie stosować dodatkowo 346830). Nie jest więc wymagane stosowanie węzła wideo (F441) lub matrycy wielokanałowej (F441M), jeżeli są przyłączone nie więcej niż 3 linie (maks. 2 linie do Aparatów Wewnętrznych + 1 do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia do Aparatów Wewnętrznych + maks. 2 do Paneli zewnętrznych). Może też być stosowany jako zasilacz dodatkowy (wyjścia 1–2) dla lokalnego zasilania aparatów wewnętrznych lub paneli zewnętrznych (w takim przypadku nie mogą być wykorzystane inne wyjścia). Zapewnia 2 zasilania SELV na wyjściach (jedno na 3 przyłączach BUS TK, BUS PI i SCS oraz drugie na zaciskach 1–2) do alternatywnego wykorzystania (NIE JEDNOCZESNIE). Wyjścia BUS TK, BUS PI oraz SCS mogą być wykorzystywane jednocześnie z uwzględnieniem maksymalnego poboru 1,2 A łącznie dla wszystkich wyjść. Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarcie i przeciążeniem. Po przeciążeniu lub zwarcu odłączy urządzenie na 5 minut. Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 6 modułów.
1	346030	Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego ze zintegrowanym adapterem wideo do realizacji małych instalacji wideodomofonowych. Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. Zapewnia dla instalacji 27 V DC 0,6 A. Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarcie i przeciążeniem. Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 2 moduły.
1	346020	Zasilacz pomocniczy systemu 2-przewodowego do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych i zaawansowanych aparatów wewnętrznych. Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. Zapewnia dla instalacji 27 V DC 0,6 A. Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarcie i przeciążeniem. Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 2 moduły.
1	346040	Zasilacz systemu 2-przewodowego audio. Napięcie zasilania 110–230 V~, 50–60 Hz. Zapewnia dla instalacji 26 V DC 0,6 A. Chroniony bezpiecznikiem (niewymienialny) przed zwarcie i przeciążeniem. Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 6 modułów.
1	336842	Transformator pomocniczy do zamków elektrycznych. Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. Wyjście 12 V, 18 VA. Szerokość: 3 moduły.

Pak.	Nr ref.	Dystrybutory sygnału wideo
1	F441	Węzeł audio/wideo do zastosowania z zasilaczem 346050. Posiada 4 wejścia (panele zewnętrzne lub kamery) oraz 4 wyjścia (linie aparatów wideodomofonowych). Szerokość: 6 modułów.
1	F441M	Matryca wielokanałowa do zastosowania z zasilaczem 346050. Zastępuje F441 w rozbudowanych instalacjach. Posiada 4 wejścia dedykowane dla paneli zewnętrznych lub kamer, 4 wejścia dla źródeł dźwięku oraz 8 wyjść dla linii wideodomofonów lub wzmacniaczy systemu dźwiękowego. Szerokość: 10 modułów.
1	346850	Interfejs mieszkania pozwala wyodrębnić w systemie ogólnym podsystem mieszkania z dedykowanym panelem zewnętrznym, kamerami, funkcjami automatyki domowej MY HOME. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 4 moduły.
1	346851	Interfejs rozbudowy systemu pozwala zwiększyć możliwości systemu w zakresie wydłużenia odległości między panelem zewnętrznym a najdalszym aparatem wewnętrznym lub w zakresie liczby podłączonych aparatów wewnętrznych. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 4 moduły.
1	346891	Interfejsy międzysystemowe
		Interfejs 2W/IP do realizacji instalacji wykorzystujących magistralę IP oraz piony zrealizowane w systemie 2-przewodowym. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów) lub oprogramowania (w komplecie). Szerokość: 10 modułów.
1	346200	Aktory modułowe
		Aktor przełącznikowy pozwala na realizację funkcji sterowania oświetleniem lub innych funkcji powiązanych z systemem wideodomofonowym. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Wymaga dodatkowego zasilania. Szerokość: 4 moduły.
1	346230	Aktor przełącznikowy zamka pozwala na zasilenie i otwarcie zamka. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 2 moduły.
1	346260	Aktor przełącznikowy czasowy zamka pozwala na zasilenie i otwarcie zamka z regulacją czasu. Umożliwia również sterowanie oświetleniem, bramami itp. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 4 moduły.
1	346210	Aktor przełącznikowy czasowy zamka pozwala na otwarcie zamka z regulacją czasu. Umożliwia również sterowanie oświetleniem, bramami itp. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 2 moduły.