



Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpływową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	Łączniki automatyczne – 230 V~
1	7520 70	Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m. Zintegrowane zabezpieczenia przepięciowe i przetężeniowe. Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego Dopuszczalne obciążenie: – 3–100 W* dla lamp LED, – 3–100 W* dla świetlówek kompaktowych CFL, – 3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych. Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest kilka łączników to minimalna wartość obciążenia wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej). Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. Opóźnienie od 10 s do 10 min. Poziom jasności od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.
1	7520 73	Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym Dopuszczalne obciążenie: – 0–50 W dla lamp LED, – 0–50 W dla świetlówek kompaktowych CFL, – 0–200 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, – 0–150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 0–400 W dla lamp żarowych i halogenowych. Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie. Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.

Pak.	Nr ref.	Oświetlenie przeszkodowe
1	7521 78	Dostarczany z plakietką. Zaciski śrubowe. Łącznik wykrywa ruch i łączy oświetlenie drogi przejścia. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 6 m. Oświetlenie LED. Mechanizm posiada funkcję generującą sygnał dźwiękowy, którą można wyłączyć.
1	7522 78	☐ Biały
1	7523 78	☐ Kremowy ☐ Aluminium
1	7520 29	Mechanizmy sterowania roletami Zaciski automatyczne Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 10 AX – 250 V~ Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.
1	7520 20	Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A – 250 V~ Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.
1	7520 30	Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A – 250 V~ Do sterowania poprzez układ elektroniczny rolety.
1	7520 25	Łączniki hotelowe na kartę Łącznik hotelowy elektroniczny Zaciski śrubowe. Załączenie przez włożenie karty. Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy karta hotelowa umieszczona jest u uchwyty. Zasilanie: 230 V~ Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s od momentu wyjęcia karty. Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06. Maksymalna szerokość karty 54 mm. Kartę należy zamawiać oddzielnie.
10	0898 06	Karta hotelowa z uchwytem etykiety Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 7520 25. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm]. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 [mm].