



BMCR10T.01/11

Łącznik z czujnikiem ruchu, biały

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787555351
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	5,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,1244 kg
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Głębokość produktu	51 mm	EAN13 opak.	5902787555351
Rodzaj napięcia	AC	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Model	Czujnik ruchu	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks	Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
				Dł. opak. zbiorczego	23 cm